

С помощью машин серии ComBi-line можно очень быстро приготовить большой объем кофе и чая. Комплект ComBi-line – это сочетание одного или двух водонагревателей непрерывного действия и одной или двух емкостей. Емкости можно устанавливать на буфетную стойку, прилавок или на сервировочный столик.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ДИСПЛЕЙ

- + Универсальные настройки в зависимости от количества
- + Отображение рекомендуемого количества кофе
- + Очень просто пользоваться



СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ ФИЛЬТРОВ

- + Легкие
- + С теплоизоляцией
- + Простые в обращении



ПОДОГРЕВ ЕМКОСТИ

- + Отсутствие кабелей с лицевой стороны
- + Поддержание постоянной температуры



CB 1X..L



CB 1X..R



CB 2X..



CB 1X..W L



CB 1X..W R

ВАРИАНТЫ



- + Приподнятое основание



- + S-образный поворотный кронштейн



- + Чтобы заварить чай в емкости, вложите специальный чайный фильтр в патрубков.



- + Трубка для емкости с краником и S-образным поворотным кронштейном

| МОДЕЛЬ | 5 л | 10 л | 20 л |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Артикул № 2 x 5/10/20 | 10600 | 10640 | 10680 |
| Артикул № 1 x 5/10/20 L | 10605 | 10645 | 10685 |
| Артикул № 1 x 5/10/20 R | 10610 | 10650 | 10690 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Время заваривания (время добавления воды) | около 10 мин/5 л | около 10 мин/10 л | около 14 мин/20 л |
| Производительность в час (объем воды) | 30 л | 60 л | 90 л |
| Резервная емкость 2 x 5/10/20 | 10 л | 20 л | 40 л |
| Резервная емкость 1 x 5/10/20 L/R | 5 л | 10 л | 20 л |
| Бумажный фильтр | Ø101/317 | Ø152/457 | Ø203/533 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Подключение электричества | 1-фазн. ~220-240 В/ 50-60 Гц/3200 Вт | 3-фазн. ~ 380-415 В/ 50-60 Гц/6200 Вт | 3-фазн. ~380-415 В/ 50-60 Гц/9200 Вт |
| Изначально выбранный вариант* | 1-фазн. ~ 230 В 3200 Вт | | |

| МОДЕЛЬ | 5 л / Горячая вода | 10 л / Горячая вода | 20 л / Горячая вода |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Артикул № 2 x 5/10/20 W | 10615 | 10655 | 10695 |
| Артикул № 1 x 5/10/20 W L | 10620 | 10660 | 10700 |
| Артикул № 1 x 5/10/20 W R | 10625 | 10665 | 10705 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Время заваривания (время добавления воды) | около 10 мин/5 л | около 10 мин/10 л | около 14 мин/20 л |
| Производительность в час (объем воды) | 30 л | 60 л | 90 л |
| Резервная емкость 2 x 5/10/20 W | 10 л | 20 л | 40 л |
| Резервная емкость 1 x 5/10/20 W L/R | 5 л | 10 л | 20 л |
| Бумажный фильтр | Ø101/317 | Ø152/457 | Ø203/533 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Объем кипятильника | около 4,2 л | около 5,6 л | около 5,6 л |
| Резервный объем горячей воды | около 2,2 л | около 3,6 л | около 3,6 л |
| Производительность в час (горячая вода) | около 22 л/ч | около 22 л/ч | около 22 л/ч |
| Время нагрева (15-96°) | около 10 мин | около 14 мин | около 14 мин |
| Восстановление после макс. слива | около 5 мин | около 5 мин | около 5 мин |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Подключение электричества | 3-фазн. ~380-415 В/ 50-60 Гц/5400 Вт | 3-фазн. ~ 380-415 В/ 50-60 Гц/8400 Вт | 3-фазн. ~380-415 В/ 50-60 Гц/11 400 Вт |
| Изначально выбранный вариант* | 1-фазн. ~ 230 В 3200 Вт | | |

* Переключатель выбора сети питания может активировать только сервисный инженер

| ЕМКОСТЬ | CN5e | CN10e | CN20e |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Объем | 5 л | 10 л | 20 л |
| Подключение электричества | 1-фазн. ~220-240 В/ 50-60 Гц/35 Вт | 1-фазн. ~220-240 В/ 50-60 Гц/70 Вт | 1-фазн. ~220-240 В/ 50-60 Гц/70 Вт |

РАЗМЕРЫ

| | CB 1x5 L | CB 1x10 L | CB 1x20 L | CB 1x5 R | CB 1x10 R | CB 1x20 R | CB 2x5 | CB 2x10 | CB 2x20 |
|-----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| A = | 530 | 599 | 653 | 530 | 599 | 653 | 770 | 907 | 1015 |
| B = | 554 | 634 | 693 | 554 | 634 | 693 | 818 | 977 | 1095 |
| C = | 325 | 325 | 360 | 325 | 325 | 360 | 325 | 325 | 360 |
| D = | 465 | 465 | 500 | 465 | 465 | 500 | 465 | 465 | 500 |
| E = | 692 | 784 | 886 | 692 | 784 | 886 | 692 | 784 | 886 |
| F = | 616 | 707 | 808 | 616 | 707 | 808 | 616 | 707 | 808 |
| G = | 611 | 702 | 803 | 611 | 702 | 803 | 611 | 702 | 803 |
| H = | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| I = | 187 | 187 | 289 | 187 | 187 | 289 | 187 | 187 | 289 |
| J = | 356 | 425 | 479 | 116 | 116 | 116 | 356 | 425 | 479 |
| K = | 391 | 459 | 513 | 151 | 151 | 151 | 391 | 459 | 513 |
| L = | 435 | 504 | 558 | 195 | 195 | 195 | 435 | 504 | 558 |
| M = | 32 | 32 | 67 | 32 | 32 | 67 | 32 | 32 | 67 |
| N = | 27 | 2 | 62 | 27 | 27 | 62 | 27 | 27 | 62 |

